

DÉTECTEURS DE FLAMME

# Fuva 100/112

DÉTECTEURS DE FLAMME CONVENTIONNELS



**FINSECUR**<sup>®</sup>  
Solutions de sécurité incendie

# Fuva 100/112

DÉTECTEURS DE FLAMME CONVENTIONNELS

→ Les détecteurs **Fuva** sont des détecteurs ponctuels de flamme, adressables fonctionnant sous 12 V ou sous 24 V .  
 Détecteur de flamme: détection par capteur travaillant dans l'ultraviolet, du rayonnement émis par les flammes.  
 Ce détecteur est adapté aux risques de feux ouverts à évolution rapide.

## → ICONOGRAPHIE



## → CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

### Tension d'alimentation :

- Fuva 100: 24 Vcc
- Fuva 112 : 12 Vcc
- Consommation en veille : 1,5mA sous 24v
- Sortie indicateur d'action : Nominal 10 mA
- Alarme mémorisée jusqu'au réarmement par interruption de l'alimentation

## → CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

- Dimensions
  - **Détecteur** : ø 105mm x H sur socle 50mm
  - **Socle** : ø 110mm x H 18mm
  - **Fixation** : 2 vis ø 4 mm, entraxe 75mm
- Poids avec socle : 130g
- Indice de protection IP32 / IK07
- Matière : plastique antichocs ABS blanc

## ▶ LESPLUS

- INTÈGRE UN ISOLATEUR DE COURT CIRCUIT ICC
- RACCORDEMENTS : ACIER INOXYDABLE
- MONTAGE DÉTECTEUR : 1/4 TOUR, POSITION DU VOYANT REPÉRÉ "IND"

## → COMPATIBILITÉ

- Indicateur d'action FIIA

### Fuva 100 :

- Équipements fonctionnant sous 24 Vcc Atlantic signalisation

### Fuva 112 :

- Équipements fonctionnant sous 12 Vcc Baltic 512 ECS et 1024, Kara 8 (via un OI FIAT 212)

## → CODES ARTICLES

### → DETCO801

**FUVA 100** / DÉTECTEUR DE FLAMME  
TENSION 24V

### → DETCO800

**FUVA 112** / DÉTECTEUR DE FLAMME  
TENSION 12V

### → ACCDE001

**S 100** / SOCLE POUR L'ENSEMBLE DE  
LA GAMME FINSECUR

### → AVSNE300

**FIIA 12 V** / INDICATEUR D'ACTION

### → AVSNE301

**FIIA 24 V** / INDICATEUR D'ACTION

**FINSECUR**

52, rue Paul Lescop  
92000 NANTERRE

t. +33 (0)1 41 37 91 91  
f. +33 (0)1 41 37 92 01

finsecur@finsecur.com  
www.finsecur.com